




Elektrozaczep – rygiel elektromagnetyczny

Seria 1400 RF



Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mechanizmu języka elektrozaczepu powoduje otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu przy mniejszym podcięciu ościeżnicy. Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne, dostępne według tabeli. Regulacja języka elektrozaczepu w zakresie 3 mm. Rozstaw śrub montażowych 52 mm.



Elektrozaczep tradycyjny serii 1400



Elektrozaczep radialny serii 1400 RF



RODZAJE I SYMBOLE ELEKTROZACZEPÓW

SERIA 1400 RF	10-14V AC, 0,8-1,08A 8,0 Ω	SERIA 1400 RF	11-13V DC, 0,63-0,72A 17 Ω
1410RF-12AC	Podstawowy	1410RF-12DC	Podstawowy
1420RF-12AC	Z wyłącznikiem	1420RF-12DC	Z wyłącznikiem
1430RF-12AC	Z pamięcią	1430RF-12DC	Z pamięcią
1440RF-12AC	Z wyłącznikiem i pamięcią	1440RF-12DC	Z wyłącznikiem i pamięcią
SERIA 1400 RF	Rewersyjne	SERIA 1400 RF	22-25V DC, 0,3-0,35A 73 Ω
1411RF-12DC	11-13V DC, 0,27-0,31A 40 Ω	1410RF-24DC	Podstawowy
		1420RF-24DC	Z wyłącznikiem
		1430RF-24DC	Z pamięcią
		1440RF-24DC	Z wyłącznikiem i pamięcią